



# Group Management

繁體中文使用手冊

## 服務通訊埠與 IP 群組管理

IP 群組功能可以讓您將數個 IP 位址或 IP 位址範圍組合成一個群組。當您以 IP 位址來管理使用者的網路存取許可權的時候，您可以將具有相同使用權限的使用者設定在同一個 IP 群組裏，並在各個管理功能中選擇以 IP 群組的方式來做設定，可以減少以單一 IP 來做設定的規則數。例如在“通訊協定綁定”的設定，“帶寬管理(QoS)”的設定，以及“訪問規則”的設定中，都可以選擇以 IP 群組的方式來做設定，如此就不需要再以單一 IP 來設定，減少所需要的規則數。

IP 群組有分成本地 IP 群組與遠端 IP 群組，本地群組是指局域網內的來源 IP 群組，遠端群組是指廣域網外的目的地 IP 群組；本地群組的用戶 IP 編輯清單，會自動學習有流量經過防火牆的 IP 位址，並且如果用戶更動 IP，清單內的 IP 也會跟著變動，但是已經加入群組的 IP 資料，不會隨著左方 IP 清單的改變而自動變更群組內容，必須由管理使用者手動進行更改。

The screenshot displays two main panels for IP management. The left panel, titled '用戶IP編輯' (User IP Editing), contains a form with fields for '名稱' (Name), 'IP位址' (IP Address) with a range selector, and a '加入IP列表' (Add to IP List) button. Below this is an 'IP列表' (IP List) table with columns for 'name', 'IP', and 'delete'. The right panel, titled '本地群組設定' (Local Group Setting), features a dropdown for 'IP群組' (IP Group) with 'test' selected, and buttons for '新增群組' (Add Group) and '刪除群組' (Delete Group). Below it is a '群組名稱' (Group Name) field with 'test' entered and another 'IP列表' table with columns for 'name', 'IP', and 'delete', showing IP ranges like '192.168.1.100~100' and '192.168.1.2~2' with delete icons. A double arrow button '>>>>' is positioned between the two IP lists.

name	IP	delete
	192.168.1.101	
	192.168.1.102	

name	IP	delete
	192.168.1.100~100	🗑️
	192.168.1.2~2	🗑️

**用戶 IP 編輯：**除了原本在左下方就會出現的自動學習 IP 清單，也可以自行手動設定 IP 位址。

**名稱：**輸入下方輸入 IP 地址（或範圍）所代表的名稱。

**IP 位址：**輸入 IP 位址（或範圍）內容。例如 192.168.1.200 到 250。

**加入 IP 列表：**設定完 IP 位址的名稱與內容後，按下此按鈕將資料加入下方 IP 列表，若此 IP（或範圍）已在列表中是無法加入的。

**本地群組設定：**設定本地 IP 群組，可以直接從左方的 IP 清單中拉選成 IP 群組組合。





**確定：** 點擊此按鈕“確認”即會存儲剛才所變動的修改設定內容參數。

**取消：** 點擊此按鈕“取消”即會清除剛才所變動的修改設定內容參數，此操作必須於“確定”存儲動作之前才會有效。